

Anleitung ISAR / MALAGA Einbau Sicherheitsleuchte D1025 - FL41025

Technische Daten

Leistung: 3 W	Autonomie: 3 Stunden
Spannung: 220 - 240 V AC	Anzeige-LED: Ja
Dimmbar: Nein	Testknopf: Ja
Abstrahlwinkel: 120°	IP-Schutzart: IP20
Lebensdauer: >45.000 Stunden	Batterie: 3,6 V 1500 mAh Ni-CD

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Installateur installiert und gewartet werden.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Die Netzspannung darf die in dieser Anleitung angegebene Spannung nicht überschreiten.
- Gefahr von Stromschlägen und Stromtoden beim Öffnen dieses Produkts. Berühren Sie keine unter Spannung stehenden Kabel, um tödliche Stromschläge zu vermeiden. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst, sondern lassen Sie dies und die Wartung der Leuchte von einem zugelassenen Installateur durchführen.
- Dieses Produkt verfügt über keine integrierte Funktion, mit der es vom Stromnetz getrennt werden kann. Isolieren Sie dieses Produkt vor der Installation und Wartung elektrisch. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird, und schützen Sie es vor Beschädigungen. Warnung! Sobald das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem zugelassenen Installateur ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Achtung! Dieses Produkt strahlt möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Achtung! Dieses Produkt wird während des Betriebs heiß.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in Innenräumen. Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und anderen Spritzflüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf oder neben das Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Gehäuse/die Schutzplatte/die Abdeckung Risse oder Brüche aufweist. Ist dies der Fall, trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz. Die Schutzplatte/Abdeckung kann nicht ersetzt werden.
- Alle elektrotechnischen Installationen müssen gemäß den IEE-Verdrahtungsrichtlinien durchgeführt werden.

Testen

Es wird empfohlen, dieses Produkt regelmäßig zu testen und zu überprüfen. Dazu muss die Batterie mindestens 24 Stunden lang ununterbrochen geladen werden. Durch Drücken der Testtaste wird die Notbeleuchtung eingeschaltet. Für einen Brenndauerstest müssen Sie die Netzspannung vom Stromnetz trennen. Die grüne Anzeige-LED zeigt an, dass das Produkt mit Netzspannung versorgt wird und dass die Batterie unter Spannung steht.

Batterie

Wenn die Brenndauer nicht mehr der gesetzlich vorgeschriebenen Autonomiezeit entspricht, muss die Batterie ausgetauscht werden. Die richtige Spannung und Milliamperezahl entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Batterie.

Entsorgung des Produkts (WEEE)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung weist darauf hin, dass das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer bei der Entsorgung Schäden an der Umwelt verursachen kann. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einem Unternehmen ab, das auf das Recycling von Produkten spezialisiert ist. Beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften.



Installation

- Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Öffnen Sie die Leuchte, indem Sie einen flachen Schraubendreher in die Kerben an der Seite der Leuchte stecken.
- Verbinden Sie den Stecker der Batterie mit dem freien Kontakt auf der Leiterplatte. Der Anschluss der Batterie ist auf der Leiterplatte mit der Aufschrift „BATT“ gekennzeichnet.
- Klicken Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse.
- Machen Sie ein Loch in die Decke und messen Sie die Leuchte, um die richtigen Maße zu ermitteln.
- Verdrahten Sie die Leuchte gemäß den IEE-Verdrahtungsrichtlinien. Verbinden Sie den braunen Draht mit dem braunen Draht (L) und den blauen Draht mit dem blauen Draht (N).
- Drücken Sie die Klemmfedern nach hinten und befestigen Sie die Leuchte in der vorgebohrten Öffnung.

Allgemeine Verwendung

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen.
- Schützen Sie das Produkt vor Stößen und vermeiden Sie grobe Gewalt.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit den Funktionen des Produkts vertraut.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie keine Änderungen am Produkt vornehmen.
- Schäden, die durch vom Benutzer vorgenommene Änderungen am Produkt entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Andere Anwendungen können zu Kurzschlüssen, Verbrennungen, Stromschlägen usw. führen.
- Bei unbefugter Verwendung erlischt die Garantie automatisch.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung bestimmter Richtlinien in dieser Anleitung entstehen. Ihr Händler lehnt die Verantwortung für Defekte oder Probleme ab, die in direktem Zusammenhang damit stehen.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.